
FUTABA Servo S3071MG-HV-SB 0,17s / 10,5kg

Art.Nr.: P-S3071SBHV

Features

- Leistungsstarkes S.BUS Digital-Servo mit Metallgetriebe
- Hi-Voltage
- Kugelgelagert
- Robustes Alu-Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung
- Hohe Wiederkehrgenauigkeit
- Verschleißarmes Potentiometer

Technische Daten

Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

Stellgeschwindigkeit 60 (7,4 / 6,6 V): 0,17 / 0,19 s

Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 10,5 / 10,0 kgcm

Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

Abmessungen: 40x20x38,1 mm

Gewicht: 49 g

Beschreibung

Hochvolt und S.BUS Ausführung der kräftigen 100 Ncm Metallgetriebe-Powerservos S3305/S3051HV. Die Abtriebsachse ist doppelt kugelgelagert, um die Radialkräfte abzufangen. Dieses Servo ist prädestiniert für den Einsatz in RC-Cars, aber natürlich auch in allen anderen Modellbaubereichen, wo hohe Stellkräfte benötigt werden.

Programmierbar durch S.BUS-Technologie! **Selbstverständlich können alle S.BUS-Servos an herkömmliche Empfänger mit PWM-Modulation angeschlossen werden.** Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. über den S.BUS-Empfänger
2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1
3. über die PC-Link Software mit dem USB-Adapter CIU-2
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:

- S.BUS-Kanalzuweisung
- Servopolarität

- Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
- Weicher Anlauf (An / Aus)
- Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
- Weicher Servolauf (An / Aus)
- Servoposition (Servotester)
- Servomittenverstellung +/- 300 s (ca. 30 Grad)
- Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
- Deadband-Einstellung (Totbereich)
- Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
- Startkraft
- Dmpfung
- Haltekraft
- ID-Speicherung



Downloads

- [FUTABA Servoversicht](#)
(PDF, 174,2KB)

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~59,00 EUR~~

Jetzt nur 49,95 EUR

Sie sparen 15 % /9,05 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

