DigiSwitch V2 JR/JR - Der PowerBox DigiSwitch V2 ist zweite Generation des weltweit bekannten PowerBox DigiSwitch.

Art.Nr.: 6430

Features

- Leistungsstarker elektronischer Schalter
- Sehr leichte und kompakte Bauform
- Geregelte Ausgangsspannung
- Einstellbare Ausgangsspannung 6,0 V, 7,0 V, 7,6 V oder ungeregelt
- RGB-LED-Spannungsanzeige fr die Batterie
- Telemetrie-Untersttzung fr die CORE
- 4 Akkutypen werden untersttzt: 2s LiPo, 2s LiIon, 2s LiFePo and 5s NiMH
- Reglerberwachung
- Unterdrckung von Servo-Rckstrmen

Technische Daten

Betriebsspannung	4,0V - 9,0V
Stromversorgung	2s LiPo, 2s LiIon, 2s LiFePo, 5s NiMH
Stromaufnahme Betrieb	23 mA
Stromaufnahme Standby	4 µA
Strombelastbarkeit	max. 10 A
Dropout Spannung	0,1 V
Ausgangsspannung	6,0 V/ 7,0 V/7,6 V stabilisiert oder ungeregelt
Abmessungen	50 x 18 x 11 mm

Gewicht	15 g

Temperaturbereich	-30 C bis +75 C

Der **PowerBox DigiSwitch V2** ist die zweite Generation des weltweit bekannten **PowerBox DigiSwitch**. Der **PowerBox DigiSwitch** ist aufgrund seiner kompakten Bauform und der vielseitigen Einsatzmglichkeiten schon seit gut 15 Jahren der Standard in kleinen bis mittelgroen Modellen.

Der **DigiSwitch V2** konnte dank dem Einsatz modernster Bauelemente um ganze 20 % verkleinert werden.

Durch den Einsatz eines edlen, gefrsten

Der **DigiSwitch V2** hat vier whlbare Ausgangsspannungen – fr normale Servos kann auf 6,0 V geregelt werden, fr HV Servos stehen geregelte 7,0 V, 7,6 V oder eine Option ohne Regelung zur Verfgung.

Als Stromversorgung kann zwischen vier verschiedenen Akkutypen gewhlt werden: LiPo, LiIon, LiFePo und NiMh. Zur Spannungsanzeige der Akkus kommen ultrahelle RGB LED´s zum Einsatz die mit verschiedenen Farben den Ladestatus der Akkus

PREIS:

54,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten