JETI Duplex 2.4EX Central Box 320

Art.Nr.: 80001702

JETI Duplex 2.4EX Central Box 320

PRODUKTBESCHREIBUNG UND FEATURES

Die Central Box 320 wurde fr ein umfassendes Management mehrerer Servos und zwei Empfngerakkus fr ein Modell mit hohen Sicherheitsansprchen entworfen. Die Central Box 320 hat einen berlastschutz an jedem Servoausgang, 8 Kanle fr Hochleistungs-Servos bis 60Kg/cm und 10 Kanle fr Standard-Servos bis 30Kg/cm. Speziell fr den Einsatz auch leistungsstarker und stromhungriger Servos wurde bei der Central Box 320 ein Aluminiumgehuse fr bessere Khlung verwendet. Die Central Box 320 bietet echte Akku-Redundanz, DITEX-Servotelemetrie, JETI EX-Telemetrie und bis zu drei Empfngereingnge (2x 2,4GHz und 1x 900MHz) fr vollstndige Strom- und HF-Signalredundanz.

KONFIGURATION BER JETI DUPLEX DS/DC-SENDER

Mit JETI Duplex DC/DS-Sendern kann das gesamte Potenzial der Central Box 320 voll genutzt werden. ber die Gertebersicht des JETI Duplex DS/DC-Senders kann sehr einfach die gesamte Konfiguration der Servoausgnge, DITEX Servo- sowie JETI EX-Telemetrie, Funktionszuweisung usw. vorgenommen werden.

KOMPATIBILITT MIT FUTABA S.BUS

Die Central Box 320 kann auch mit zwei S.Bus-Empfngern (z. B. Futaba R7003SB) verwendet werden. Einstellungen und das Auslesen der Telemetriewerte mssen allerdings ber eine separat erhltliche JETIBOX vorgenommen werden.

EIN- UND AUSSCHALTVORGANG

Der Ein- und Ausschaltvorgang der Central Box 320 wird mit dem mitgeliefertem magnetischen Schaltgeber vorgenommen.

EMPFOHLENE EMPFNGER

Als Empfnger knnen z. B. 2 RSat2- oder auch REX3-Empfnger genutzt werden. Optional ist der Einsatz eines REX Assist-Empfngers zusammen mit

einem RSat2-Empfnger mglich, so erhlt man eine Central Box mit Gyrostabilisierung.

EIGENSCHAFTEN

- Einstellbares leistungsstarkes BEC zur Spannungsstabilisierung(Anschluss von Standard- oder HV-Servos)
- DITEX Servo-Telemetrie-Untersttzung
- Mglichkeit zum Anschluss von bis zu 3 Empfngern mit serieller Kommunikation
- eingebaute Expander-Funktion mit der Mglichkeit des unabhngigen Anschlusses von bis zu vier JETI EX Sensoren
- Eingang fr Magnetschalter oder RC-Schalter
- Stromversorgungsbatterien ber MPX-Stecker angeschlossen
- 100Hz-Modus der Servoausgnge (10ms Periode)
- EX-Telemetrieuntersttzung (Messung von Spannung, Strom, Kapazitt, Temperatur usw.)
- Einfache Einstellungsnderungen ber DC/DS-Sender („Device Explorer“)
- Robuste Metallkonstruktion mit Befestigungslchern

VERGLEICHSTABELLE CENTRAL BOX 310/320

Feature	**Central Box 310**	**Central Box 320**
Servosteckpltze	18	18
Abgesicherte Servosteckpltze (fr Servos mit max. 30kg/cm)	---	10
Abgesicherte Servosteckpltze (fr Servos mit max. 60kg/cm)	---	8
Empfngersteckpltze	bis zu 3	bis zu 3
Satellitenuntersttzung	Ja	Ja
Telemetrie	Ja	Ja
DITEX Servotelemetrie	Ja	Ja
Akkueingnge	2	2
Stromversorgung [V]	4,0 bis 14,0	4,0 bis 14,0
Spannungsregler	5,0 bis 8,4	5,0 bis 8,4
Dauerstrom [A]	20	20
Spitzenstrom (ca. 2 Sekunden) [A]	80	80
Leerlaufstrom [A]	180	180
Betriebstemperatur [C]	-20 bis 75	-20 bis 75
Abmessungen [mm]	66 x 107 x 21	66 x 107 x 21

Gewicht [g]	135	135

LIEFERUMFANG

1 JETI Duplex 2.4EX Central Box 320, 1 Magnetschalter, 1 Magnetschlssel und 1 Patchkabel.

PREIS:

398,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten