

BOOST 80 Brushless V2 Combo / Motor 395g 320KV

Art.Nr.: 17023

Hochwertiger Brushless Motor BLDC (Außenläufer) für Flugmodelle. Die BOOST Motorenserie ist das Ergebnis unserer über 15-jährigen Erfahrung im Bereich moderner Elektroantriebe.

Produktmerkmale

- * Höchste Fertigungsqualität
- * Perfekte Belüftung durch offenes Gehäusedesign
- * Verwendung der besten Materialien
- * Hochtemperaturfeste Neodym-Magnete
- * Extra große Qualitäts-Kugellager
- * **Lange Welle 180mm als Sonderzubehör lieferbar**

Einsatzbereich - Modell/Abfluggewicht

3D Kunstflugmodelle bis ca. 4000g
Kunstflugmodelle bis ca. 4500g
Trainer bis ca. 5000g
Segler bis ca. 5500g

Technische Daten

Abmessungen = $\varnothing$ = 50mm / L = 56mm
Gewicht = 385g
Motorwelle = $\varnothing$ 6.0mm / Innengewinde M3
Polzahl = 14
LiPo Akku / Zellenzahl = 4 -6 Zellen
Leerlaufdrehzahl pro Volt (KV) = 320 U/Min-1
Max. Belastung = 60A (30s)

Sonderzubehör (empfohlen)

Pichler Programmierbox,
LiPo Akku LEMONRC oder RED POWER
Motorwelle Lang Boost 80 / $\varnothing$ =6mm / L=180mm, # 4955

Luftschrauben Empfehlung

Fiala 18x10, 4S LiPo (14.8V)
Fiala 18x8, 5S LiPo (18.5V)
PI-CON 17x8, 6S LiPo (22.2V)

Lieferumfang

BOOST 80 Brushless Motor

Montagekreuz aus Aluminium

Propelleradapter f r Vorspann/Hinterspann Montage

Befestigungsschrauben

Anleitung Deutsch/Englisch

Brushless Regler PICHLER XQ+ 75



Eine  bersicht aller BOOST Motoren finden Sie [hier](#)

Hinweis: Selbstverst ndlich k nnen auch andere Luftschrauben (z.B. 3-Blatt oder kleinere Gr  en) als hier angegeben verwendet werden. Ebenso k nnen auch Akkus mit anderer, z.B. h herer Kapazit t eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf, da  die zul ssigen Str me (A) nicht  berschritten werden. Wir empfehlen Ihnen zur einfachen Strommessung unser bew hrtes POWER WATTS 150, # C7282. Ein Ger t welches man immer wieder ben tigt und in keiner Ausr stung fehlen sollte.

PREIS:

198,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)