

## YAKUZA BOSS " 1/8 " M5-Combo " sensored & waterproof 2250kv

**Art.Nr.:** 4108009

Die Regler der Serie YAKUZA 1/8 zeichnen sich insbesondere durch den Staub- und Spritzwasserschutz sowie ihre bis 8,4 V einstellbare BEC-Spannung aus. Damit sind diese Regler für den Einsatz in Verbindung mit High-Voltage-Servos ideal abgestimmt.

Es ist unbedingt auf eine korrekte Übersetzung des Antriebes zu achten. Bei Beginn der Abstimmung ist stets ein Ritzel mit kleinerer Anzahl an Zähnen zu verwenden, um sich dann an den optimalen Leistungsbereich heranzutasten. Die Kabel einschließlich der Steckverbindungen sowohl am Regler als auch am Motor sind werkseitig mit Goldkontakten 5,5 mm aufeinander abgestimmt.

Wichtige Hinweise: Die Regler der Serie YAKUZA 1/8 eignen sich nicht für den Betrieb mit sechspoligen Tenshock-Motoren. Herkömmliche Steckverbindungen wie beispielsweise G4, EC3, XT60, MPX oder DEANS sind für Dauerströme bis 160 A und Spitzenströme bis 1.100 A nicht geeignet und dürfen hier keinesfalls verwendet werden!

### Technische Daten Regler

Konstantstrom:	160 A
Spitzenstrom:	1.100 A
Eingangsspannung:	6-18 Nickel, 2-6 Lithium
BEC-Ausgang:	3 A @ 6 V, 3 A @ 8,4 V
BEC-Typ:	Schalt-BEC
Widerstand:	0,2 mOhm
Abmessungen:	57 x 49 x 39 mm
Gewicht:	150 g

### Technische Daten Motor

Spezifische Drehzahl:	2.250 U/min/V (KV)
Durchmesser Motor:	41 mm
Länge Motor:	68 mm
Durchmesser Welle:	5 mm

### Lieferumfang

Regler:	YAKUZA BOSS 1/8 BL-ESC 160 A
---------	------------------------------

Motor: YAKUZA 1/8 SD 4168-2250

Anschlsse: YUKIGOLD 5,5 mm

Bedienungsanleitung: Deutsch, Englisch



PREIS:

.....  
169,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**