



Ripmax Quantum II 25 Speed BL Motor 540W 1200KV

Art.Nr.: M-Q2-25S

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl pro Volt: 1200 U/min/V

Länge: 50 mm

Durchmesser: 35 mm

Wellendurchmesser: 4 mm

Gewicht: 155 g

Maximalstrom: 52 A

Max Leistung: 540 W

Windungen: 5

LiPo Akku: 3-4S

Stecker: 4 mm Gold

Prop-Mitn.: M6

Beschreibung

Dies ist die Speed-Version des Quantum II 25 Motors für High Power / Speed Flug. Der Motor ist ideal für den Ripmax Easy Street II mit 3S oder 4S Li-Po Batterien geeignet. Aufgrund des höheren Stroms, den dieser Motor benötigt, benötigt er einen 60A Flugregler anstelle des 40A Flugreglers, der für die Standardversion empfohlen wird. Mit 3S LiPo und einem 10 x 7" E APC Propeller, oder für mehr Leistung mit 4S und einem 9 x 7,5" E APC Propeller für mehr Punch!

Die Elektromotoren der Ripmax Quantum II-Serie bieten Leistung, Effizienz, Verarbeitungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis in einer Vielzahl von Grenzen. Jeder Motor enthält ein Montageset, bestehend aus einer robusten Metall-Motorhalterung und einem CNC-Metallstutzenadapter, der ans Gehäuse geschraubt wird. Zur einfachen Verbindung mit dem Drehzahlregler ist der Motor vorverdrahtet und die entsprechenden Goldstecker werden für den Regler mitgeliefert.

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~35,90 EUR~~

Jetzt nur 30,99 EUR

Sie sparen 14 % / 4,91 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**



