

SkyRC eFuel 12-18V DC 30A 540W Netzger?t

Art.Nr.: SKY200013

Das eFUEL Schaltnetzteil sorgt daf?r das die Spannung / Strom aus der Steckdose (AC / Wechselstrom) in das von vielen Ger?ten ben?tigte (DC / Gleichspannung) Format umgewandelt wird. Dabei kann er einen Spannungsbereich von 100-240V AC in 12-18V DC wandeln. Zudem stellt es bis zu 30A Stromst?rke / Leistung zur Verf?gung. ?ber das gro?e LCD Display l?sst sich die Ausgangsspannung in 0,1V Schritten zwischen 12,0 und 18,0 Volt genauestens einstellen. Zudem verf?gt das Ger?t ?ber einen Verpolungsschutz und eine Temperaturabschaltung sollte es ?berhitzen. Es verf?gt zudem ?ber zwei USB-Ausg?nge mit 5 Volt und 1A Leistung, um beispielsweise Smartphones, Tablets oder andere Ger?te zu laden.

Features

- Zwei DC Ausg?nge (XT90) mit bis zu 30A
- Ausgangsspannung ist einstellbar von 12-18V
- Gro?es LCD Display zeigt Spannung und Ampere Ausgangsleistung
- Zwei USB Ausg?nge mit 5 Volts und 1A
- Smarter L?fter
- ?berhitzungsschutz
- ?berlastungsschutz
- Kurzschlusschutz

Technische Daten

Eingangsspannung: 100-240V AC

Eingangsfrequenz: 50-60Hz

Ausgangsspannung: 12-18V DC?0.5V

Ausgangstrom: 30A?1A

?berlastungsschutz: =31A 500ms

Sicherung: 10A Sicherung

LCD-Display:

Volt Abweichungen: ?0.3V

Strom Abweichungen: ?0.3A

Power-Effizienz: 89%

Power-Faktor: >0.98

Überhitzungsschutz: <65°C

Kühlung: Lüfter

Betriebstemperatur: 0-40°C

Abmessungen: 218x139x59.5mm

Gewicht: 1.62kg

PREIS:

135,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

