Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE 2837 1100 K/V Brushless Motor

Art.Nr.: 5819

Berechnete Messwerte aus eCalc:

2S 11x8" Aeronaut CAM Carbon ca. 28A
2S 11x7" Robbe Dynamic Elektro ca. 27A
3S 9x6" APC electric ca. 26A
3S 9x6,5" Aeronaut CAM Carbon ca. 30A

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, kr?ftige Au?enl?ufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie ben?tigen kein Getriebe und sind f?r ein breites Einsatzspektrum geeignet. S?mtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialen gefertigt. Pr?zise Kugellager erh?hen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.

- Das Zubeh?rset f?r die Au?enl?ufermotoren muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!

Anleitung

RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V9

Technische Daten

LiPo (S):	2-3
Luftschrauben:	2S/ 11x8, 11x7, 3S/ 9x6, 9x6,5
Motorgewicht (g):	88
Anw.Beispiel/Features:	Air Beaver, Parkmaster
U/V:	1100
Motor-Art:	Au?enl?ufer
empf. Regler:	RO-CONTROL 3-40 2-3S-40(55)A 5V/3A BEC

Stromaufnahme max. (A):	27
Geh?use-? (mm):	27,7
Geh?use-L?nge (mm):	37
Wellen-? (mm):	4
Gewichtskategorie (g):	50 bis 100

PREIS:

27,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten